Gainscha Network Inc.





The STA Setup method

操作说明

User Guide

By Allen, January 17,2022

www.gainscha.com.tw

The WIFI Module STA setup method

 Connect to your computer via the USB and open the PrinterUtility

2. Read the printer and WiFi information, (must support WiFi)



3.Select STA Mode Note: (AP-Printer Launch WiFi; STA Printer

Connect WiFi)

	米 筑饭	这定初始化		Ļ	买 収	设正
	▶ 标签传感器	器设定				
× ×	▲ Wifi模块设	定 【选配装置	【状态: 🔵	装置存在	更新】	
	Wifi模式	STA				
					APSSID 讯	号测试
	AP SSID	Wifi_AP		加密算法	AES	~
	认证模式	WPA2-PSK	~	Wifi密码		
	IP 模式	静态IP	~	IP 地址	10 · 10 · 1	l00 · 254
I	打印机名称	Label Printer		网关地址	255 · 255 · 2	255 · 0
	端口号	9100		子网掩码	10 · 10 · 1	LOO · 254
	WIFI设定	初始化	则	读取	设定	

- **4.** Press [Win + R] to enter "cmd", and enter "ipconfig"
- + "Enter" to query the IP

www.gainscha.com.tw



5. The IP address, gateway address, and subnet mask in the PrinterUtility must be consistent with the desired WiFi connection.Note: (The IP address does not conflict with other

connected devices)

AP SSID	jiabo_R&D	加密算法	AES					
认证模式	WPA2-PSK	Wifi密码	•••••					
IP 模式	静态IP	IP 地址	192 · 168 · 0 · 253	Ċ				. : fe80::6c9b:3b6a:4c6c:22b4 . : 192.168.0.107
打印机名称	Label Printer	网关地址	255 · 255 · 255 · 0	Ċ				. : 255.255.255.0 . : 192.168.0.1
端口号	9100	子网掩码	192 · 168 · 0 · 1		2:			

Note (The last IP value cannot be the same as the WiFi, otherwise there will be a conflict, and you can enter any successful ping value.)

6.Enter the WiFi name and password-set.



7. Remember the port number as shown below:

A 1037 (0010			
AP SSID	jiabo_R&D	加密算法	AES
认证模式	WPA2-PSK	Wifi密码	
IP 模式	静态IP	IP 地址	192 · 168 · 0 · 253
打印机名称	Label Printer	网关地址	255 • 255 • 255 • 0
端口号	9100	子网掩码	192 · 168 · 0 · 1
WIFI设力	E初始化 模块机	金测	读取 设定

Note: Open the USB interface

8. Restart the printer, use PrinterUtility to select WiFi connection mode-Find device.Note:(The printer does not need to connect to the computer via the USB).



9. Enter the port number just noted and click Search for the

following figure:



www.gainscha.com.tw

10. Select the searched IP address, and click "select" to read the

printer information in the figure below:

としている。 11月11日 3.2.25(D)				_		-
Colorabo	打印机设定	打印机功能	命令工具	档案管理		
Gainscha	你立同皮(mm)	01.0	11 FI-12CAULTF	141 AV		
打印机资理	间隙高度(mm)	2.0	按键後打印	关闭	×	
打印机型号:	间隙偏移量(mm)	0.0	裁切张数	1		
GS-2406T	黑标粗细(mm)	0.0	标签传感器	依标签		
打印机序号:	黑标偏移量(mm)	0.0	反向感应	关闭		
	连续纸偏移量(mm)	0.0	进纸偏移量(mm) 0.0		
打印机核心版本:	上盖关闭后吐纸	吐纸	~			
G1.1.3.63R10-BAS	_с ஏர					
打印机状态:	预列印	否	ど 裁切任务	每张都切		
就绪	切完後是否回拉	是	≥ 裁切方式	正切	~	
开机二区版本:						
G1.0.1.15	一般设定初	一般设定初始化				
▶ 更多密讯	▲系统设定					H
读取打印机资讯						
	自动模拟					
	模拟命令					
USB 申□ 网□ ● WIFI						
22.以庄线 ·	系统设定初	始化		读取	设定	

11. If the reading is successful, the WIFI module STA is complete.